

Handleiding E-bike

Udinummer 870261760Ebi97000255321Q7



Kenmerken E-bike

- 36V Li-ion 13amp accu
- Afneembare accu inclusief slot
- Gewicht +- 14,6 KG inclusief accu
- Schijfrem
- 2 x handrem (links en rechts)
- 36 V Smartlader
- E-bike achteruitrij-functie
- Digitaal kleurendisplay
- Actieradius tussen 25km – 40km (met de 470Wh accu)
- Bikestandaard na afkoppeling
- CE marking
- Garantie: onderdelen 1 jaar / Frame 5 jaar



ROAM Special Cycles B.V.
Buitenkamp 20
5321 KB Hedel
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

1 april 2024



Inleiding

Roam is fabrikant van unieke en speciale "fietsen", waarbij de zelfstandigheid van de gebruiker voorop staat.

Geen enkele inspanning hoeft te worden geleverd, want de elektrische ondersteuning zorgt ervoor dat u geheel ontspannen en fit op uw bestemming aankomt.

Het bedrijf is NEN-EN-ISO 13485 gecertificeerd en werkt volgens het Nationale Hulpmiddelen Keurmerk. Deze certificaten verzekeren u ervan dat Roam op alle gebieden kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.



Welkom bij het Roam Team

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de E-bike. Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw E-bike rijklaar gemaakt.

Het overhandigen van de gebruikershandleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de E-bike dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, dient te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de geboden/ waarschuwingen en het niet nakomen van de gebruikershandleiding.

Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) hetgeen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de E-bike beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding.

Neem rustig de tijd om te ervaren wat de E-bike voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De E-bike is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw Roam dealer.

Wij wensen u veel plezier met de Roam E-bike.



Inhoudsopgave

Inleiding	2
Welkom bij het Roam Team	3
Inhoudsopgave	4
Controle en Levering	5
Geboden en waarschuwingen	6
Scherp afstellen van de rolstoel	9
Aan- en afkoppelen van de E-bike	10
Hellingen en remmen	10
Tips voor een zo lang mogelijke levensduur van uw Elektromotor systeem	11
Garantieperiode	12
Onderhoudsbeurten en uw Roam dealer	13
Onderhoud E-Bike	13
Gereedschap bestemd voor Roam dealer	13
Checklist	14
Aanhaalmomenten bestemd voor Roam dealer	14
Gebruikershandleiding Smartlader	15
Gebruikershandleiding Display	18
EU Verklaring	19



Controle van de levering

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transport-schade wordt geconstateerd, geef dit dan (binnen 24 uur) door aan uw Roam dealer, ondersteund met foto's. Roam vertrouwt erop dat de E-bike aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel fietsplezier.

Belangrijk

Voor de aflevering van uw E-bike zijn alle controlepunten d.m.v. een checklist gecontroleerd. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. Wij adviseren dit uit te laten voeren door uw Roam dealer. Maak hiervoor een afspraak bij uw Roam dealer.

Geboden en waarschuwingen

Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!

Algemeen

1. Bij aanschaf van de E-bike dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing.
2. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, schade, onveilige handelingen of situaties, ongelukken of incidenten door onjuist gebruik, onjuiste informatie of onjuist onderhoud of reparatie.
3. Voordat u gaat fietsen, altijd controleren of de adapter onder de rolstoel naar behoren vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze naar behoren vast zitten.
4. De gebruiker van de E-bike dient in een geestelijk goede gezondheid te verkeren en fysiek niet te worden beperkt in een zittende positie.

Geen wijzigingen aan de E-bike

1. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik of onjuiste informatie voor de toepassing van de E-bike en de hieruit voortvloeiende schade, onveilige situaties/handelingen, ongelukken of incidenten.
2. Er mogen geen wijzigingen aan de E-bike worden aangebracht.
3. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de E-bike is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
4. De snelheid van onze producten mag op geen enkele wijze worden opgevoerd of veranderd. Bij het wijzigen van ons product is de producent/fabrikant op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

De gebruiker

1. De gebruiker dient de E-bike goed te kunnen bedienen.
2. Het gehoor- en gezichtsvermogen van de bestuurder dient geschikt te zijn voor het gebruik van de E-bike.
3. Gebruiker dient de handleiding goed te lezen en te begrijpen.
4. Indien gebruiker zodanig beperkt is dat hij/zij gezichts-/gehoorproblemen heeft en/of de handleiding niet kan lezen en begrijpen, zijn ouders/verzorgers/begeleiders verantwoordelijk voor de toepassing van de handleiding en het gebruik van de E-bike door eindgebruiker.
5. De E-bike is persoonsgebonden. Alleen de rolstoelgebruiker zelf, is toegestaan de E-bike te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
6. Het is verboden dat onbevoegden de E-bike gebruiken.
7. Het is verboden om de E-bike te gebruiken onder invloed van alcohol drugs of geest beïnvloedende medicijnen.
8. Voor de E-bike is een W.A. verzekering verplicht.
9. Volg de voorwaarden van uw W.A. verzekering, inclusief de beveiligingsvoorwaarden (slotbeveiliging).

Regelgeving

1. Houd u aan de Fietswet welke geldt in Nederland.
2. Houd u aan de Fietswet die geldt in het buitenland (www.Fietsbond.nl) en past u aan, aan de omstandigheden.
3. Houdt u aan de wet en regelgeving van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl)

Rijksoverheid

1. Een gebruiker/eigenaar moet minimaal 16 jaar of ouder zijn om bovengenoemde aangedreven producten zelfstandig te mogen besturen omdat de snelheid van deze producten meer dan 10 km per uur bedraagt.
2. Onder de 16 jaar, dient de gebruiker onder begeleiding van ouder of verzorger de E-Bike te gebruiken.
3. De gebruiker mag gebruik maken van: de stoep, het voetpad, het fietspad/bromfietspad en de rijbaan. Indien alle wegonderdelen aanwezig zijn, mag de gebruiker/eigenaar zelf bepalen welke weg wordt genomen.
4. Het is verboden om van de autoweg of autosnelweg gebruik te maken.
5. Houd u aan de verkeersregels van de weg waarvan gebruik wordt gemaakt. Op de stoep mag je bijvoorbeeld maximaal 6 kilometer per uur rijden.
6. Elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers mogen tijdens het rijden niet worden vastgehouden, noch gebruikt. Er gelden dezelfde regels als bij het appen, bellen of muziek luisteren op de fiets.
7. In deze wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl

Rijden met de E-bike

1. Voordat je gaat rijden, altijd controleren of de adapter onder de rolstoel naar behoren vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze naar behoren vast zitten.
2. Hou de handen aan het stuur en laat je niet afleiden.
3. Neem obstakels in het wegdek (drempels) met gepaste snelheid.
4. Bij wegen waar extra aandacht is vereist zoals wegen met obstakels, langs waterwegen, voorzien van verhogingen, spooroverwegen, tramrails, voetgangersoversteekplaats en/of rijden langs drukke wegen etc, dient stapvoets te worden gereden.
5. Er dient altijd met gepaste snelheid te worden gereden, afhankelijk van de omstandigheden.
6. Bij gebruik van de E-bike in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd.
7. Wij adviseren rolstoelgebruikers om een signaleringshesje te dragen tijdens het gebruik van de E-Bike.
8. Wij adviseren rolstoelgebruikers een helm te dragen tijdens het gebruik van de E-Bike.
9. Zorg bij het rijden dat u goed bent uitgerust, door het nummer van uw Roam dealer in uw mobiele telefoon bij de hand te houden.
10. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, bidon met drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
11. Bescherm uzelf bij langere ritten tegen slechte weersomstandigheden in de winter of overmatige warmte in de zomerperiode.
12. De handen dienen tijdens het rijden altijd aan de handgrepen te worden gehouden. Nooit de handen in de draaiende delen steken of houden.
13. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de Roam dealer.

Hellingen en remmen

1. In een aantal gevallen kan, indien deze handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor de gebruiker van de E-bike met betrekking tot het nemen van hellingen.
2. Voor hellingen van 5% of meer zijn de remmen niet berekend. Bij hellingen die erg lang of steil zijn, kunnen de remmen oververhit raken en de motor kan overbelast worden waardoor er defecten kunnen optreden.
3. Het voorgaande punt met betrekking tot hellingen geldt ook voor afdalingen.
4. Let op dat bij het afdalen van een helling de snelheid toeneemt.
5. Let op: bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.

Bochten

1. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid, afhankelijk van de omstandigheden (wegdek) en lichamelijke mogelijkheden te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.

Accu

1. Bewaar de accu bij een temperatuur onder de 25°C.
2. De accu dient minimaal 20% tot maximaal 80% te zijn opgeladen.
3. Zorg dat de accu bij gebruik niet onder de 20% ontladen wordt.
4. Leg de accu volgeladen weg, indien deze voor langere periode niet wordt gebruikt.
5. Gebruik enkel originele Roam opladers om de accu op te laden (geen snelladers).
6. Houdt zicht op de accu tijdens het opladen; nooit 's-nachts opladen in verband met brandgevaar bij oververhitting.
7. Indien 1 cel van de lithium batterij in brand vliegt, vliegen de andere cellen ook in brand.
8. Een lithium accu is extreem lastig te blussen; bij brand direct 112 bellen.
9. Een defecte accu kan lekken en dampen afgeven. Ook kunnen er vonken ontstaan of kan de accu sterk ruiken en extreem heet worden. In een van deze gevallen de accu direct loskoppelen.
10. Als een apparaat met een lithium ion accu lekt, overmatig heet wordt, sterk ruikt, rook produceert of vonken produceert is het mis. Als u een van de genoemde signalen waarneemt is het belangrijk dat u de accu loskoppelt van de lader en naar buiten verplaatst. Let op dat u het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen plaatst en bel vervolgens 112.
11. Vervang beschadigde opladers via uw Roam dealer.
12. Bewaar accu's niet in de brandende zon.
13. Wij adviseren de accu op te laden in de koffer, die als optie bij de E-Bike kan worden aangekocht. Een en ander om brandgevaar zo veel mogelijk te voorkomen.
14. Wij adviseren de accu in de brandveilige koffer te bewaren.

Milieu

1. Een defecte, lekkende, gevallen, of vervormde accu dient direct te worden vervangen. De oude accu dient te worden ingeleverd bij de dealer of bij de milieustraat van de gemeente.

Scherp afstellen van de rolstoel



Waarschuwing

Let op bij het scherp afstellen van de rolstoel.

Als uw rolstoel scherp staat afgesteld heeft de E-bike verminderde wioldruk en is de remweg vele malen langer. Hiermee dient de gebruiker rekening te houden! Zie ons document "slippen van het voorwiel" bij de FAQ op onze website (www.roam.nl).

Aan- en afkoppelen van de E-bike

AANKOPPELEN

Het aankoppelen van de E-bike onder uw rolstoel gaat zeer eenvoudig. U zet allereerst de rolstoel op de rem; dan zet u de hendel van de connector op de E-bike dicht (omlaag) en schuif nu de E-bike met het lagerhouder zover mogelijk in de adapter van uw rolstoel. Nu moet u de hendel van de connector op de E-bike openen (omhoog), zodat de beugel over het lipje van de adapter valt, daarna zet u de handel weer dicht. Nu is de E-bike aangekoppeld. Zet de rolstoel van de rem en u kunt gaan rijden.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de instructie video's op onze website: www.roam.nl/video

AFKOPPELEN

Het afkoppelen van de E-bike gaat ook heel eenvoudig. Zet eerst de rolstoel op de rem, dan moet u de E-bike tegenhouden, bij voorkeur het stuur vastpakken, daarna met uw andere hand de connector openen en de beugel van de klem omhoog houden. Nu kunt u de hendel van de connector weer dicht doen zodat de beugel op het lipje komt te liggen. Vervolgens de E-bike langzaam uit de adapter schuiven en wegzetten.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de instructie video's op onze website: www.roam.nl/video

Remmen

Het is van vitaal belang dat u de werking van het remsysteem van uw E-bike volledig begrijpt. Indien het remsysteem niet op de juiste wijze gebruikt wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u de macht over het stuur verliest of kan het leiden tot ernstige gevolgen (ongeluk, ernstige verwondingen).

De E-bike is uitgerust met een schijfrem. Wanneer de rem naar het oordeel van gebruiker niet naar behoren functioneren, dient **direct** contact te worden opgenomen met de Roam dealer. De Roam dealer dient eventuele defecten op te lossen. Het is verboden om de E-bike te gebruiken bij het niet werken van het remsysteem in welke vorm dan ook.

Let op:

1. De schijfrem kan heet worden; neem direct contact op met de Roam dealer indien twijfel of niet juiste werking bestaat bij het functioneren van de rem.
2. Kom niet in aanraking met de schijfrem, constructie of behuizing.
3. Controleer voordat u gaat rijden, altijd uw rem.
4. Het is verboden om olie of vetten te gebruiken in de buurt van het schijfremsysteem.

Tips voor een zo lang mogelijke levensduur van uw elektromotor systeem

Wel doen:

1. Bij vochtige weersomstandigheden, bestaat de kans bij het niet goed beschermen van de stekkers en bedrading (bijvoorbeeld door kortsluiting of door water) dat er schade kan optreden aan het elektro systeem.
2. Accelereer met beleid en geleidelijke dosering.
3. Na afloop van de fietsrit, kunt u d.m.v. de indicator (lampjes) op de accu en op het display bepalen of de accu al dan niet direct dient te worden opgeladen.
4. Accuverzorging: Elke accu slijt met de tijd, ook als deze niet gebruikt wordt. Zorg er daarom voor dat uw accu altijd 20-80% lading heeft.
5. Uiteraard, als u regelmatig rijdt kan het geen kwaad om de accu gewoon vol te laden totdat u deze weer gebruikt.
6. Wij adviseren een brandveilige koffer te gebruiken voor het bewaren van de accu, bij geen gebruik.
7. Wij adviseren de accu op te laden in de brandveilige koffer.

Niet doen:

1. Overbelasten van de motor door gelijktijdig te remmen en gas te geven.
2. Overbelasten van de motor door deze in heuvelachtig gebied te gebruiken of de motor langere tijd zwaarder te belasten.
3. Uw systeem aan laten staan wanneer u deze niet gebruikt.
4. Fiets parkeren/stallen met een lege of bijna lege accu.
5. Fiets parkeren/stallen met het display nog aan.
6. Accu blootstellen aan vocht of te lage (<0C) of hoge (>40 C) temperaturen.
7. Accu laden bij temperaturen lager dan het vriespunt.
8. Accu laten vallen i.v.m. mogelijke beschadiging aan de cellen in de accu.
9. De elektro onderdelen te nat laten worden (een normale regenbui is geen probleem). Indien de fiets altijd buiten staat en/of veel water moet doorstaan, probeer dan de onderdelen zo goed mogelijk af te schermen voor de regen, zoals stekkers en motor, display, controller en accu. (TIP: Gebruik een hoes voor de fiets, bijvoorbeeld voor scooters/bakfietsen).
10. Nalaten de accu op te laden in de brandveilige koffer.



Garantieperiode

U heeft 12 maanden garantie op uw elektromotorondersteuning/accu.

Garantie

Roam hanteert 5 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en slijtageonderdelen.

Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending van het betreffende onderdeel. Hierbij dient altijd de originele pakbon en een ingevuld RMA formulier te worden meegestuurd.

Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik.

Met betrekking tot de slijtage van banden en wielen van de aankoppelfiets dient er rekening mee te worden gehouden dat er een verhoogd slijtageproces plaatsvindt.

Deze normale slijtages van banden en wielen vallen buiten de garantie.

Contact

ROAM Special Cycles B.V.

Buitenkamp 20

5321 KB Hedel

Tel.nr. 073-5997042

E-mail: info@roam.nl

Internet: www.roam.nl

Onderhoudsbeurten en uw Roam dealer

Vitale delen zoals kabels, spaken en remmen krijgen in de aanlooperperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, wordt een jaarlijkse onderhoudsbeurt geadviseerd (noodzakelijk). Uw Roam dealer heeft het juiste gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Maak voor de onderhoudsbeurt een afspraak met uw Roam dealer.

Onderhoud E-bike

1. De E-bike schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de E-bike schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De E-bike niet afsproeien met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de E-bike.
5. De E-bike bij voorkeur droog of tenminste overdekt stallen.

Gereedschap bestemd voor Roam dealer

De monteur van uw Roam dealer beschikt over het juiste gereedschap om aan uw E-Bike te kunnen werken. Originele Roam onderdelen dienen gebruikt te worden bij vervanging. Deze kan uw Roam dealer bij de Roam fabrikant in Hedel bestellen. Vraag uw Roam dealer om advies!

Checklist

Regelmatig controleren:

1. Werken de remmen naar behoren?
2. Zijn de remblokken niet versleten?
3. Zitten alle bouten en moeren goed vast?
4. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbeis?
5. Zijn de banden op spanning (advies bandendruk tussen 2,5 – 3,5 bar)?
6. Zit de stuurpen en stuur goed vast?
7. Werkt de verlichting naar behoren?
8. Is de zijreflectie van de banden schoon en dus goed zichtbaar in het donker?
9. Zitten de handvatten nog goed vast?

Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.

Aanhaalmomenten bestemd voor Roam dealer

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Stuurplugbout 12-15 Nm*
- *Expanderbout met schuine klos 20-23 Nm*
- *Naafasmoeren voorwielen 20-27 Nm*

Gebruiksaanwijzing Smartlader

Microprocessor controlled
4-stages
Smart Battery Charger

Gebruikershandleiding Smartlader

Model: EPL100-42

Leest u deze handleiding goed door en volg de instructies alvorens de oplader te gebruiken.


Land van herkomst: China

In het kort: de oplader is een slimme lader met microprocessor die in 4 stappen de accu laadt. De oplader is voorzien van een 4 kleuren LED die de status van de lader aangeeft. De oplader is voorzien van beveiliging die de accu beschermt tegen over-laden. Het is veilig om de accu aan te lader te houden, deze zal, zodra vol, vanzelf stoppen met laden.

Het laden in 4 stappen:


Stap 1: Wanneer de lader merkt dat de accu zeer leeg is zal de lader met een laag ampèrage laden. Dit zal de levensduur van de accu beschermen.

(LEDs: 1 aan, 2-4 uit)




Stap 2: Laden met hoog ampèrage tot de accu voor 80% gevuld is.

(LEDs: 1-4 knipperen achtereenvolgend)




Stap 3: Constante spanning. De uitgaande spanning is gelimiteerd tot 4.2V/cell, terwijl de huidige spanning afbouwt tot de accu vol zit, dit voorkomt oververhitting.

(LEDs: 1-3 aan, 4 knipperen)



Stap 4: Afronding. Op dit moment is de accu volledig geladen en zal de lader stoppen met stroom leveren. Hierdoor kan de lader ook aan de accu blijven en hoeft deze niet verwijderd te worden.

(LEDs 1-4 aan)



Belangrijke waarschuwing:

Zorg vóór het laden dat de lader en accu hetzelfde voltage hebben.

Specificaties:

Input: 100-240VAC@50/60Hz 0.5rms

Output: 2A

Maximaal voltage: 42V

Cut-Off current: 200mA

Oplaadmodus: Volledig automatisch in 4 standen

Geschikt accu type: 37V

Oplaadtijd in uren: 2 – 10

Veiligheid : EN60950-1 EN60335

EMC: EN55022

Goedkeuring: UL GS CB CE FCC SAA C-TICK RoHS

Probleemoplossing:

Probleem	Foutindicatie	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Oplader werkt niet?	Er branden geen LED's op de oplader	- Geen voeding	- Controleer netstroom en/of stroompunt op spanning
De oplader laadt de accu niet op	De LED indicatoren knipperen tegelijkertijd	<ul style="list-style-type: none"> - Kortsluiting tussen accu en oplader - Plus/Min polen op de accu komen niet overeen met de oplader 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of er geen kortsluiting ontstaat of is ontstaan. - Controleer of de plus/min polen overeenkomen met de plus/min van de accu
Accu laadt niet op.	4 ledjes lichten niet op.	-Accu geen spanning	Accu is defect, vervang accu

Hoe te gebruiken:

1. Stop de lader in het stopcontact, alle lampjes zullen knipperen en daarna zal deze blijven branden.
2. Verbind de oplader aan de accu via de daarvoor bestemde laadplug.
3. Als alle 4 de ledjes groen branden, dan is de accu vol en kan de lader verwijderd worden.

WAARSCHUWING:

1. Deze lader is geschikt voor het opladen van Lithium ion/LiFePO4 accu's. Gebruik deze niet voor een ander doeleinde.
2. Daar accu's explosieve gassen bevatten is het belangrijk goed te ventileren en deze weg te houden van elke bron van vlammen of vonken.
3. Ter voorkoming van risico of schade aan de plug en de kabel, svp bij het verwijderen dit doen bij de plug en niet aan de kabel.
4. Gebruik van een onjuist verlengsnoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
5. Gebruik s.v.p. de lader niet als je schade ziet aan de lader of de kabel.
6. Probeer niet zelf de lader uit elkaar te halen. Indien deze onderhoud nodig heeft breng dit naar een gecertificeerd bedrijf. Het zelf loshalen kan elektrische schokken veroorzaken.
7. Om elektrische schokken te voorkomen, haal eerst de stekker uit het stopcontact voor u de lader schoonmaakt of onderhoud pleegt aan de lader.



Gebbruikershandleiding Display

Zie voor de gebruikershandleiding de betreffende product pagina op onze website (E-Bike) en selecteer daar de gebruikershandleiding van het juiste display.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (EU CONFORMITY DECLARATION)

Roam Special Cycles
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
E-mail: info@roam.nl

SRN (Single Registration Number): APP000006468

Verklaart dat ondervermeld Roam Product:
Declares that the below stated Roam Product:

Product: (Mention the product)
E-bike

CE Markering: (CE Marking)

CE

Omschrijving Product:
(Describe the product)

- 1. een actief hulpmiddel dat verlichting, verbetering of ondersteuning geeft van lichamelijke immobiliteit handicaps of beperkingen.**
 - 2. het verruimen/verbeteren van het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren.**
-
- 1. an active device that provides relief, improvement or support for physical immobility, disabilities or limitations.**
 - 2. expanding/improving independent functioning as much as possible.**

Udi-nummer (Unique identification number): **870261760Ebi97000255321Q7**

Risicoklasse: **1** (conform de classificatie MDR 2017/745 EU).
Risk classification **1**: (according classification MDR 2017745 EU).

Voldoet aan de volgende (wettelijke)Regelgeving:
Comply with the below stated European regulation.

- **MDR (Medical Device Regulation)(2017/745/ EU)**
- **Machinerichtlijn(2006/42/EG) - Machinery Directive**
- **EMC richtlijn(2014/30/EU) - Electric Magnetic Compatability Directive**
- **Laagspanningsrichtlijn(2014/35/EU)- Low voltage Directive**

Datum (Date): **1 November 2021**

Handtekening (Signature):
Roam Special Cycles
Johan de Rouw, Managing Director/JDR
Etiketgegevens
Artikel: Roam E-bike

CE

Artikelnummer E-Bike: 9700025
Beschrijving: Medisch Mobiel en Actief Hulpmiddel
Udinummer: 870261760Ebi97000255321Q7
Risico klasse: 1
Fabrikant: Roam Special Cycles
Adres: Buitenkamp 20



5321KB Hedel
Nederland
T.: 073-5997042
www:Roam.nl
E.: info@roam.nl